

# Empfänger 2422 mit Tastfunktion



**Set-Funktion:**  
Alle 3 Tasten gleichzeitig drücken



## Technische Daten:

<b>Versorgungsspannung:</b>	230V / 50 Hz
<b>Schaltstrom:</b>	8 (4) A
<b>Schutzklasse:</b>	2
<b>Empfangsfrequenz:</b>	433,92 MHz
<b>Standby-Leistung:</b>	2 W
<b>Gangreserve der internen Uhr:</b>	ca. 2 Std.
<b>Umschaltzeit:</b>	>0,6 sec
<b>Maße in mm ( BxHxT):</b>	70x70x17,8

## Geeignete Schalterprogramme:

Hersteller	Serie	Farbe
Jung	LS 990 Edelstahl	weiß/alpinweiß Edelstahl
Busch-Jaeger	impuls	alpinweiß/brilliant-schwarz
GIRA	Standardsystem Trias-Form Trias-Facet Trias-Gala S-Color System	cremeweiß/reinweiß cremeweiß/reinweiß/braun reinweiß cremeweiß/braun/metallic reinweiß reinweiß/braun
PEHA	Dialog Tangenta	weiß/reinweiß reinweiß/grau-weiß
Kopp	Vision Noblesse Rio Objekt 3000	arktis-weiß/braun/perlmutter-weiß aranja/platin brilliant-weiß/antik-weiß braun/arktik-weiß

## Funktionsüberblick:

- Leichte Montage in die Unterputzdose
- Zur Steuerung von Rohrmotoren
- Automatik per Tastendruck deaktivierbar

Direkte manuelle Bedienung

Ideal für Terrassen- oder Balkontüren

Führt Funkschaltbefehle von FernoTron Sendern aus und speichert sie ab

Empfehlung: Montage in einer tiefen Schalteranschlußdose

Geeignet für Sender:

- 2411 Programmierzentrale Comfort
- 2405 Programmierzentrale Standard
- 2406 Handsender easy Comfort
- 2431 Handsender easy Standard
- 2430 Funktaster
- 2440 Funksonnensensor
- 2427 Signalverstärker