

Programmierzentrale

Vorteile im Überblick

- **Komplette Hausautomation:**
Programmierung von bis zu 49 Empfängern in 7 Gruppen; Speicherung der Schaltdaten in den Empfängern (Gebrauchsmusterschutz)
- **Intuitive Bedienung:**
Inbetriebnahmeassistent und menügeführte Bedienung mit erklärendem Lauftext ermöglichen eine schnelle Einrichtung der Endgeräte
- **Endpunkteinstellung und Drehrichtungswechsel** bei RolloTube Rohrmotoren mit elektronischer Endpunkteinstellung per Funk:
Nachjustierung / Änderung jederzeit möglich
- **Umfangreiche programmierbare Automatikfunktionen:**
Tages- / Wochen- / Wochenend- / Astroprogramm und Zufallssteuerung individuell einzustellen
- **Expertenmenü:**
Weitere Sonderfunktionen, um das FernoTron System den individuellen Bedürfnissen anzupassen
- **Automatische Sommer- / Winterzeitumstellung**
- **Aktivierung der Set-Funktion** bei FernoTron Empfängern und RolloTube Funkrohrmotoren zur nachträglichen Anmeldung von Sendern
- **Zugriff auf RolloTube Funkrohrmotoren** mittels Funkcode
- **DCF-Funkuhr**



2411



Technische Daten

Artikel-Nummer	2411
Maße (LxBxH)	54 x 142 x 24 mm
Versorgungsspannung	3 V
Batterietyp	2 x 1,5 V Typ AAA (Micro)
Batterielebensdauer	ca. 1 Jahr
Sendefrequenz	433,92 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW
Reichweite	ca. 10 m
Uhr	DCF-Funkuhr
DCF-Empfang (Reichweite)	ca. 1000 km von Frankfurt am Main
Anzahl Gruppen	7
Antriebe je Gruppe	7
Antriebe gesamt	49
Passende Rohrmotoren*	RolloTube Basis, RolloTube Standard, RolloTube Comfort, RolloTube Comfort Funk
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	

*Anwendung für RTB, RTS und RTC nur bei Verwendung eines FernoTron Empfängers.