

DuoFern Handsender

Handzentrale

Vorteile im Überblick

- Statusabfrage und Darstellung aller DuoFern Endgeräte:
Einstellungen und Daten jedes Gerätes im DuoFern-System jederzeit abrufbar
- Astrofunktion für morgens und abends:
Steuerung der DuoFern Geräte nach Morgen- und Abenddämmerung in Abhängigkeit von Postleitzahl und Ort
- Konfiguration und Firmware-Update via USB:
Weiterentwicklungen der Software nutzen und einfach via USB-Schnittstelle updaten
- Standard- / Wochen- / Tagesprogramm und Zufallsfunktion:
Individuelle Steuerung aller DuoFern-Geräte inklusive Anwesenheitssimulation durch Zufallsfunktion
- Endpunkteinstellung bei elektronischen RolloTube Rohrmotoren per Funk:
Nachjustierung / Änderung jederzeit möglich
- Graphische Bedienung und 5(2)-Tasten Navigation
- Verwaltung von bis zu 81 DuoFern Empfängern in bis zu 9 Gruppen
- Geräte können zugleich auf verschiedene Gruppentasten gespeichert werden
- Automatische Sommer- / Winterzeitumstellung
- DCF-Funkuhr



9493



| Technische Daten | |
|---|--|
| Artikel-Nummer | 9493 |
| Maße (LxBxH) | 54 x 142 x 24 mm |
| Sendefrequenz | 434,5 MHz |
| Sendeleistung | max. 10 mW |
| Reichweite Freifeld | ca. 100 m |
| Reichweite im Gebäude | ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz) |
| Versorgungsspannung | 4,5 V |
| Batterietyp | 3 x 1,5 V Typ AAA (Micro) |
| Batterielebensdauer im Stand-by | ca. 2 Jahre |
| Max. Anzahl Gruppen | 9 |
| Max. Anzahl Geräte | 81 |
| Zulässige Umgebungstemperatur | + 5 °C bis + 40 °C |
| Abmessungen (L x B x H) | 143 x 55 x 25 mm |
| Gewicht | 119 g |
| Passende DuoFern Empfänger | 9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 940x, 980x |
| Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie | |