

DuoFern

Steckdosenaktor

Vorteile im Überblick

- Verbraucher / Geräte werden funkfähig:
Unabhängiges Schalten eines beliebigen Verbrauchers bis max. 1300 Watt
- Bedienung durch DuoFern Sender
- Manuelle Bedienung durch Taster am Gerät
- Praktisch für Beleuchtung oder andere Geräte (z.B. TV, Hifi)
- Ideal zur komfortablen Abschaltung von Stand-by Stromfressern

Weitere Funktionen in Verbindung mit DuoFern Handzentrale:

- Astrofunktion für morgens und abends:
Steuerung des Verbrauchers nach Morgen- und Abenddämmerung in Abhängigkeit von Postleitzahl und Ort
- Standard- / Wochen- / Tagesprogramm und Zufallsfunktion: Individuelle Steuerung des Verbrauchers inklusive Anwesenheitssimulation durch Zufallsfunktion
- Geräte- / Lichtmodus umschaltbar



9472



Technische Daten

Artikel-Nummer	9472
Maße (LxBxH)	96 x 63 x 50 mm
Versorgungsspannung	230 V / 50 Hz
Stand-by-Verbrauch	≤ 0,5 W
Schaltleistung	max. 1300 W
Schutzklasse	II (nur für trockene Räume)
Frequenz	434,5 MHz
Maße B x H x T (ohne Stecker)	64 x 97 x 50 mm
Sendeleistung	max. 10 mW
Passende DuoFern Sender	9493, 9491, 980x
Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie	