

DuoFern Handsender

Handsender Standard

Vorteile im Überblick

- Manuelle Bedienung von DuoFern Empfängern:
Steuerung von bis zu 48 Geräten in max. 6 Gruppen
- 6 beleuchtete Tasten:
Mit Einzelgeräten oder mehreren Geräten als Gruppensteuerung belegbar
- Bi-direktionales Funksystem:
Rot / grüne Status-LED zur visuellen Quittierung des korrekten Empfangs der Befehle
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten



9491



Technische Daten

Artikel-Nummer	9491
Maße (LxBxH)	140 x 43 x 18 mm
Sendefrequenz	434,5 MHz
Sendeleistung	max. 10 mW
Reichweite Freifeld	ca. 100 m
Reichweite im Gebäude	ca. 30 m (abhängig von der Bausubstanz)
Versorgungsspannung	3 V
Batterietyp	1 x CR 2450
Batterielebensdauer 1	ca. 2 Jahre, bei 5 Betätigungen pro Tag
Batterielebensdauer 2	ca. 5 Jahre, Stand-by
Max. Anzahl Gruppen	6
Max. Anzahl Geräte	48
Zulässige Umgebungstemperatur	+ 5 °C bis + 40 °C
Abmessungen (L x B x H)	140 x 43 x 18 mm
Gewicht	70 g
Passende DuoFern Empfänger	9470, 9471, 9472, 9473, 9474, 940x, 980x

Einhaltung der europäischen Niederspannungsrichtlinie, EMV-Richtlinie